

5-KABEL KASKADEN-MULTISCHALTER - AKTIVE TERRESTRIK

Kompakter Kaskadenschalter mit geringem Stromverbrauch

- || Terrestrischer / BK Pfad aktiv (nicht rückwegtauglich)
- || Metallgehäuse mit Kunststoffhalterung
- || Stromversorgung der Schalter erfolgt ferngespeist über die Stammleitungen oder vom direkt angeschlossenen Netzteil *
- || Umgebungstemperaturbereich -20°C...+70°C
- || Made in Germany



Typ		MSE 508 K		MSE 512 K		MSE 516 K	
Artikel-Nr.		57003186		57003187		57003188	
Frequenzbereich	MHz	40...862	950...2400	40...862	950...2400	40...862	950...2400
Eingänge		1	4	1	4	1	4
Ausgänge Receiver		8		12		16	
Ausgänge Stammleitung		1	4	1	4	1	4
Einfügedämpfung	dB	0	-3...0	0	-4...-1	0	-4...-1
Durchgangsdämpfung	dB	≤ -2	≤ -2	≤ -2	≤ -4	≤ -2	≤ -4
Rückwegdämpfung Stammleitung	dB	> 10		> 10		> 10	
Entkopplung: SAT/SAT	dB	30		30		30	
SAT/TER	dB	30		30		30	
Ausgangspegel: 35 dB IMA ₃	dBμV	101		101		101	
60 dB IMA ₃	dBμV	84		84		84	
Stromaufnahme	mA	35 (Netzteil) 110 (Receiver)		35 (Netzteil) 110 (Receiver)		35 (Netzteil) 110 (Receiver)	
Maße	mm	140 x 140 x 63		220 x 140 x 63		220 x 140 x 63	
Gewicht	kg	0,3		0,5		0,5	

Typ		MSE 524 K		MSE 532 K	
Artikel-Nr.		57003189		57003190	
Frequenzbereich	MHz	40...862	950...2400	40...862	950...2400
Eingänge		1	4	1	4
Ausgänge Receiver		24		32	
Ausgänge Stammleitung		1	4	1	4
Einfügedämpfung	dB	-2	-6...0	-2	-6...0
Durchgangsdämpfung	dB	≤ -2	≤ -6	≤ -2	≤ -6
Rückwegdämpfung Stammleitung	dB	> 10		> 10	
Entkopplung: SAT/SAT	dB	30		30	
SAT/TER	dB	30		30	
Ausgangspegel: 35 dB IMA ₃	dBμV	101		101	
60 dB IMA ₃	dBμV	91		91	
Stromaufnahme	mA	29 (Netzteil) 305 (Receiver)		29 (Netzteil) 305 (Receiver)	
Maße	mm	240 x 140 x 63		240 x 140 x 63	
Gewicht	kg	0,6		0,6	

* Das ideale Netzteil für diese Kaskadenschalter finden Sie auf Seite 42 (NT 15-3.3; Artikel-Nr. 57003223).

Die passenden Kabel, Steckverbinder und Antennendosen finden Sie in unserem Passivmaterial-Katalog