

5-KABEL KASKADEN-MULTISCHALTER - AKTIVE TERRESTRIK

Kompakter Kaskadenschalter mit geringem Stromverbrauch

- || Terrestrischer / BK Pfad aktiv (nicht rückwegtauglich)
- || Metallgehäuse mit Kunststoffhalterung
- || Stromversorgung der Schalter erfolgt ferngespeist über die Stammleitungen oder vom direkt angeschlossenen Netzteil *
- || Umgebungstemperaturbereich -20°C...+70°C
- || Made in Germany



| Typ | | MSE 508 K | | MSE 512 K | | MSE 516 K | |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Artikel-Nr. | | 57003186 | | 57003187 | | 57003188 | |
| Frequenzbereich | MHz | 40...862 | 950...2400 | 40...862 | 950...2400 | 40...862 | 950...2400 |
| Eingänge | | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Ausgänge Receiver | | 8 | | 12 | | 16 | |
| Ausgänge Stammleitung | | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Einfügedämpfung | dB | 0 | -3...0 | 0 | -4...-1 | 0 | -4...-1 |
| Durchgangsdämpfung | dB | ≤ -2 | ≤ -2 | ≤ -2 | ≤ -4 | ≤ -2 | ≤ -4 |
| Rückwegdämpfung Stammleitung | dB | > 10 | | > 10 | | > 10 | |
| Entkopplung: | | | | | | | |
| | SAT/SAT | 30 | | 30 | | 30 | |
| | SAT/TER | 30 | | 30 | | 30 | |
| Ausgangspegel: | | | | | | | |
| | 35 dB IMA ₃ | 101 | | 101 | | 101 | |
| | 60 dB IMA ₃ | 84 | | 84 | | 84 | |
| Stromaufnahme | mA | 35 (Netzteil) 110 (Receiver) | | 35 (Netzteil) 110 (Receiver) | | 35 (Netzteil) 110 (Receiver) | |
| Maße | mm | 140 x 140 x 63 | | 220 x 140 x 63 | | 220 x 140 x 63 | |
| Gewicht | kg | 0,3 | | 0,5 | | 0,5 | |

| Typ | | MSE 524 K | | MSE 532 K | |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Artikel-Nr. | | 57003189 | | 57003190 | |
| Frequenzbereich | MHz | 40...862 | 950...2400 | 40...862 | 950...2400 |
| Eingänge | | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Ausgänge Receiver | | 24 | | 32 | |
| Ausgänge Stammleitung | | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Einfügedämpfung | dB | -2 | -6...0 | -2 | -6...0 |
| Durchgangsdämpfung | dB | ≤ -2 | ≤ -6 | ≤ -2 | ≤ -6 |
| Rückwegdämpfung Stammleitung | dB | > 10 | | > 10 | |
| Entkopplung: | | | | | |
| | SAT/SAT | 30 | | 30 | |
| | SAT/TER | 30 | | 30 | |
| Ausgangspegel: | | | | | |
| | 35 dB IMA ₃ | 101 | | 101 | |
| | 60 dB IMA ₃ | 91 | | 91 | |
| Stromaufnahme | mA | 29 (Netzteil) 305 (Receiver) | | 29 (Netzteil) 305 (Receiver) | |
| Maße | mm | 240 x 140 x 63 | | 240 x 140 x 63 | |
| Gewicht | kg | 0,6 | | 0,6 | |

* Das ideale Netzteil für diese Kaskadenschalter finden Sie auf Seite 42 (NT 15-3.3; Artikel-Nr. 57003223).

Die passenden Kabel, Steckverbinder und Antennendosen finden Sie in unserem Passivmaterial-Katalog