

VERTEILER F-TECHNIK 1218 MHz FÜR BK

- Für Innenmontage
- Anschlüsse: F-Buchsen
- Druckguss-Gehäuse mit Erdungsklemme
- Schirmungsmaß > 100 dB, CLASS A
- Frequenzbereich 5- 1218 MHz
- Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren
- Geringe Intermodulation nach EN 60728-4
- Getestet und freigegeben von Vodafone Kabel Deutschland GmbH



| Typ | | VT 0212 | VT 0312 | VT 0412 | VT 0612 | VT 0812 |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Artikel-Nr. | | 57002855 | 57002856 | 57002857 | 57002858 | 57002859 |
| | | | | | | |
| Frequenzbereich | MHz | 5 - 1218 | 5 - 1218 | 5 - 1218 | 5 - 1218 | 5 - 1218 |
| Ausgänge | | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Durchgangsdämpfung | 5-752 MHz | 3,3 | 5,3 | 6,7 | 8,5 | 10,2 |
| | 752-1218 MHz | 3,8 | 5,9 | 7,5 | 9,7 | 11,5 |
| | | | | | | |
| Entkopplung OUT-OUT | 5-950 MHz | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | 950-12818 MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Rückflussdämpfung | dB | 18dB@47 MHz -1,5dB/oct., aber > 12dB | | | | |
| Abmessungen | mm | 22 x 51 x 17 | 74 x 51 x 17 | 74 x 51 x 17 | 118 x 60 x 17 | 118 x 60 x 17 |
| Gewicht | kg | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,13 |

- Vertikale Ein- und Ausgänge



| Typ | | VT 0412 V | VT 0612 V | VT 0812 V |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | | 57003408 | 57003409 | 57003410 |
| | | | | |
| Frequenzbereich | MHz | 5 - 1218 | 5 - 1218 | 5 - 1218 |
| Ausgänge | | 4 | 6 | 8 |
| Durchgangsdämpfung | 5-376 MHz | 6,6 | 8,5 | 10,1 |
| | 376-752 MHz | 7,1 | 9,0 | 10,7 |
| | 752-950 MHz | 7,1 | 9,5 | 11,2 |
| | 950-1218 MHz | 8,0 | 10,0 | 12,3 |
| Entkopplung OUT-OUT | 5-950 MHz | 24 | 24 | 24 |
| | 950-1218 MHz | 22 | 22 | 22 |
| Rückflussdämpfung | dB | 18dB@47 MHz -1,5dB/oct., but > 12dB | | |
| Abmessungen | mm | 72,5 x 41,3 x 28 | 92,4 x 41,3 x 28 | 110 x 41,3 x 28 |
| Gewicht | kg | 0,09 | 0,12 | 0,15 |