

LEGACY SYTEME

5-KABEL KOMPAKT-MULTISCHALTER

Einzelrichter mit Netzteil für 6-32 Teilnehmer

- || Aktiver Eingang für terrestrische und BK-Signale ohne Rückweg
- || Metall-/Kunststoffgehäuse
- || Umgebungstemperaturbereich 0°C...+55°C
- || Made in Germany



Typ	MSE 506 N		MSE 508 N		MSE 512 N		
Artikel-Nr.	57003299		57003300		57003301		
Frequenzbereich	MHz	40...862	950...2400	40...862	950...2400	40...862	950...2400
Eingänge		1	4	1	4	1	4
Ausgänge Receiver		6		8		12	
Verstärkung	dB	-2	0...+5	-2	0...+5	-2	-1...+4
Rückwegdämpfung Stammleitung	dB	> 10		> 10		> 10	
Entkopplung:	SAT/SAT	30		30		30	
	SAT/TER	30		30		30	
Ausgangspegel:	35 dB IMA ₃	101		101		101	
	60 dB IMA ₃	90		90		88	
Netzanschluss	V~	90...264		90...264		90...264	
Stromversorgung LNB	mA	max. 500		max. 500		max. 500	
Leistungsaufnahme*	W	3,0		3,0		5,5	
Maße	mm	222 x 110 x 57		222 x 110 x 57		310 x 110 x 57	
Gewicht	kg	0,2		0,2		0,3	

* ohne LNB

Typ	MSE 516 N		MSE 524 N		MSE 532 N		
Artikel-Nr.	57003302		57003303		57003304		
Frequenzbereich	MHz	40...862	950...2400	40...862	950...2400	40...862	950...2400
Eingänge		1	4	1	4	1	4
Ausgänge Receiver		16		24		32	
Verstärkung	dB	-2	-1...+4	-2	-6...0	-2	-6...0
Rückwegdämpfung Stammleitung	dB	> 10		> 10		> 10	
Entkopplung:	SAT/SAT	30		30		30	
	SAT/TER	30		30		30	
Ausgangspegel:	35 dB IMA ₃	101		101		101	
	60 dB IMA ₃	88		91		91	
Netzanschluss	V~	90...264		90...264		90...264	
Stromversorgung LNB	mA	max. 500		max. 500		max. 500	
Leistungsaufnahme*	W	5,5		6,5		6,5	
Maße	mm	310 x 110 x 57		324 x 140 x 63		324 x 140 x 63	
Gewicht	kg	0,3		0,95		0,95	

* ohne LNB