

17-KABEL KOMPAKT-MULTISCHALTER - AKTIVE TERRESTRIK

Einzelschalter mit Netzteil für 8-32 Teilnehmer

- || Für 4 Sat-Positionen
- || Aktiver Eingang für terrestrische und BK-Signale ohne Rückweg
- || Metall-/Kunststoffgehäuse
- || Umgebungstemperaturbereich 0°C...+55°C
- || Made in Germany



Typ	MSE 1708 N		MSE 1712 N	
Artikel-Nr.	57003326		57003327	
Frequenzbereich	MHz	40...862 950...2400	40...862	950...2400
Eingänge		1 16	1	16
Ausgänge Receiver		8	12	
Verstärkung	dB	0 -4...0	0	-4...0
Rückwegdämpfung Stammleitung	dB	> 10	> 10	
Entkopplung:	SAT/SAT	30	30	
	SAT/TER	30	30	
Ausgangspegel:	35 dB IMA ₃	dBμV	105	105
	60 dB IMA ₃	dBμV	88	90
Netzanschluss	V~	90...264	90...264	
Stromversorgung LNB	mA	max. 1500	max. 1500	
Leistungsaufnahme*	W	6,5	5,5	
Maße	mm	272 x 286 x 63	272 x 288 x 63	
Gewicht	kg	1,25	1,3	

* ohne LNB

Typ	MSE 1716 N		MSE 1724 N		MSE 1732 N	
Artikel-Nr.	57003328		57003329		57003330	
Frequenzbereich	MHz	40...862 950...2400	40...862	950...2400	40...862	950...2400
Eingänge		1 16	1	16	1	16
Ausgänge Receiver		16	24		32	
Verstärkung	dB	0 -4...0	0	-4...0	0	-4...0
Rückwegdämpfung Stammleitung	dB	> 10	> 10		> 10	
Entkopplung:	SAT/SAT	30	30		30	
	SAT/TER	30	30		30	
Ausgangspegel:	35 dB IMA ₃	dBμV	105	105	105	105
	60 dB IMA ₃	dBμV	90	90	90	
Netzanschluss	V~	90...264	90...264		90...264	
Stromversorgung LNB	mA	max. 1500	max. 1500		max. 1500	
Leistungsaufnahme*	W	5,5	5,5		5,5	
Maße	mm	272 x 286 x 63	395 x 286 x 63		395 x 286 x 63	
Gewicht	kg	1,3	1,6		1,8	

* ohne LNB

Die passenden Kabel, Steckverbinder und Antennendosen finden Sie in unserem Passivmaterial-Katalog